

Bezdrátový zvonek



BZ912

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto ELEKTROBOCK CZ s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení BZ912 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.elbock.cz

300m



35m



5



SIRÉNA

CR2430



433.92 MHz

IP65



230 V AC



AS

EOB
s.r.o.
ELEKTROBOCK CZ
MADE IN CZECH REPUBLIC

BEZDRÁTOVÝ DOMOVNÍ ZVONEK - SIRÉNA

Pro hlučné prostory a průmyslové objekty, kde je technicky náročné tažení vodičů.

BZ912

Obousměrný systém zaručuje spolehlivost přenosu signálu, po zazvonění přijímač odesílá potvrzení o přijetí signálu, na tlačítku (vysílači) blikne červená dioda.

UVEDENÍ DO PROVOZU

- 1, Zapojte přijímač do el.sítě 230V/ 50Hz.
 - 2, Ověřte polaritu baterie ve vysílači.
Odstraňte ochranný papírek baterie (viz obr.2,3,4).
 - 3, Po stisknutí tl.vysílače zazní SIRÉNA.
- Pokud zvonek nezvoní nebo chceme-li zvolit jiný tón, postupujeme podle níže uvedeného návodu.

NAUČENÍ KÓDU/ VOLBA TÓNU

- a) Krátce stiskněte (na 1.5 s) funkční tlačítko přijímače (viz obr.1). Dioda se rozblíká (1x/1s) a přijímač je připraven k naučení kódu (režim učení).
- b) Pro volbu tónu znovu stiskněte (na 0.5 s) funkční tlačítko přijímače (viz obr.1) zazní první siréna (dioda zhasne). Jakmile se dioda znovu rozblíká, opět stiskněte tlačítko a zazní druhý gong. Takto vyberte tón, který Vám vyhovuje a postupujte dále.
- c) Po doznění zvoleného tónu stiskněte tlačítko vysílače. Dioda na vysílači blikne, pokud dostane odpověď od přijímače, jako potvrzení příjmu signálu a uložení kódu.
- d) Po uložení kódu a tónu do přijímače, dioda na přijímači svítí.
- e) Při učení dalších kódů, postupujte stejným způsobem (opakujte body a, až c,).

Pozn.: je možné naučit až 16 kódů (různých tlačítek - vysílačů), další kód automaticky přepisuje první kód! Pokud se do 1 minuty nepodaří vyslat kód pro naučení (stisknutím tl. vysílače) je nutné opakovat postup a) až c).

RESET (vymazání paměti):

Stiskněte funkční tlačítko (viz obr.1) na dobu 4 s. dioda na přijímači dlouze blikne a tím je paměť vymazaná. (Prázdná paměť, je indikována diodou na přijímači, která jednou za 2 s dlouze blikne).

Indikace slabé baterie vysílače:

Dioda na přijímači rychle bliká cca po 0,5 s.

Související výrobky:

Pro zvýšení ochrany tlačítka proti dešti doporučujeme použít ochranný kryt (obr.5). Pro signalizaci z více míst je možné dokoupit náhradní tl. BZ910, BZ920, BZ940. Pro prodloužení dosahu o 100% použijte repeater BZ903!

Obr. 1
Funkční tlačítko (na zadní straně přijímače)

Obr. 2 Otvírání

Obr. 3 Polarita baterie


Obr. 4 Zavírání

Obr. 5 Použití krytu KBT


DOSAH

Dosah soupravy může být na volné ploše až 300 m. V zástavbě se však snižuje vlivem elektromagnetického rušení. Přijímač ani vysílač neumísťujte v blízkosti silových vodičů a velkých kovových předmětů.

v cihlovém domě



v panelovém domě



TECHNICKÉ PARAMETRY

| Přijímač | |
|------------------|---------------------------|
| Napájení | 230 V/ 50 Hz |
| Spotřeba | < 1.5 VA |
| Dosah | až 300 m (na volné ploše) |
| Citlivost | < -102 dBm |
| Hlasitost | > 90 dB |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Pracovní teplota | 0°C až +50°C |

| Vysílač | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Napájení | 3 V, CR2430 (je součástí baterie) |
| Vf výkon | < 10 mW |
| Frekvence | 433.92 MHz |
| Stupeň krytí | IP65 |
| Životnost baterie | až 5 let |
| Pracovní teplota | -20°C až +50°C |

V případě záručního a pozáručního servisu, zašlete výrobek na adresu distributora nebo výrobce.



Výrobce: ELEKTROBOCK CZ s.r.o.

Blanenská 1763
Kuřim 664 34
Tel.: +420 541 230 216
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
+420 725 027 685

www.elbock.cz

Na výrobek je záruka 2 roky

Datum prodeje a razítka prodejny: