

• Nu oțmeți să depozițai sunburile și suportul de mână la Sony până ce sunteți gata să fixați suportul de masă. Nu lăsați sunburile la îndemână copililor.

*1 Numai pentru anumite regiuni/țări/modele.

Depanare

Pentru remedierea problemelor precum: ecran negru, lipsa sunetului, imagine stătuie, conținut nu răspunde la comenzi sau pierderea conexiunii la rețea, efectuați pașii de mai jos.

1 Reporniți televizorul prin apășarea butonului de pornire/oprire de pe telecomandă pentru aproximativ cinci secunde. Televizorul reîncepe. Dacă problema televizorului nu se remediază, încercați să scoateți cablul de alimentare din priză, după care apăsați butonul de pornire/oprire al televizorului și eliberați-l. Așteptați două minute, apoi conectați la rețea tablă de alimentare. Sunațiți apăsat timp de 40 de secunde butonul de pornire/oprire al televizorului până când televizorul se oprește.

2 Consultați meniul Ajutor prezentat mai jos.

3 Conectați televizorul la internet și actualizați software-ul Sony după recomandări să păstrați software-ul TV-ului actualizat. Actualizațile software-ului oferă caracteristici noi și îmbunătățiri de performanță.

4 Vizitați site-ul de asistență Sony (informațiile necesare se află la sfârșitul documentației despre siguranță) incluse.

După ce introduceți cablul de alimentare în priză, este posibil ca televizorul să nu pornească pentru un timp, chiar dacă apăsați butonul de pornire/oprire de pe telecomandă sau pe televizor. Inițializarea sistemului durează un anumit timp. Așteptați aproximativ un minut, apoi încercați din nou.

Telecomanda nu funcționează.

- Înlocuiți bateriile (cu excepția modelului RMF-TX920U).
- Asigurați-vă că ați îndepărtat folia de protecție de pe telecomandă (numai pentru RMF-TX920U).
- Încălcați telecomanda și verificați dacă telecomanda este conectată prin Bluetooth® (numai pentru RMF-TX920U).

Aflați codul pentru blocarea accesului copililor.

- Introduceți 9999 pentru PIN și introduceți noul PIN.

Pentru mai multe informații, consultați Ghidul de asistență. Apăsați ↵ (Selectarea intrării) de pe telecomandă și selectați [Ajutor]. Dacă [Ajutor] nu există, selectați [Editare] și adăugați [Ajutor].

Specificații

Sistem

Tip de panou
Panou LCD (Liquid Crystal Display - Aflați cu cristale lichide), Retroiluminare cu LED-uri
Sistem TV
Analogue: B/G, D/K Digital: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
Satelit: DVB-S/DVB-S2
Sistem câștigat
PAL/SECAM
Acorperite canale
Analogic: UHF/VHF/Cablu Digital: UHF/VHF/Cablu Satelit: Frecvență intermediară 950-2150 MHz
Ieșire audio* (W)
10 + 10 + 10
Tehnologie wireless
Protocol IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® versiunea 5.3
Gama de frecvență (Putere de ieșire (dBm))
LAN wireless (Televizor)
2 400-2 483,5 (-20,0), 5 150-5 250 (-23,0), 5 250-5 350 (-20,0), 5 470-5 725 (-20,0), 5 725-5 850 (-13,9), 5 945-6 425 (-23,0)*
Bluetooth® (Televizor)
2 400-2 483,5 (-0,0)
Bluetooth® (RMF-TX920U)
2 400-2 483,5 (-10,0)

Mufe intrare/ieșire

Antenă (externă)/cablu
Bornă externă de 75 ohmi pentru intrarea RF
Bornă de satelit
Conector mamă de tip F, 75 ohm
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V și ton 22 kHz
Distribuție print-r-un singur cablu EN 50494 și EN 50607
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
HDMI IN 3 și 4 acceptă 120 Hz
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) / S-CENTER SPEAKER IN
PCM liniar pe două canale: 48 kHz 16 bit), Dolby Audio, DTS
USB 1/2
USB 1 (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA, HDD REC**)

Slot CAM (modul de acces condițional)

LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Alimentare, date tehnice ale produsului și alte Cerințe de alimentare

220 V ~ 240 V c.a., 50 Hz
Dimensiunea ecranului (măsurată pe diagonală) (aprox.) (cm/inci)
K-85XR7x: 214,8 / 85
K-75XR7x: 189,3 / 75
K-65XR7x: 163,9 / 65
K-55XR7x: 138,8 / 55
Consum de energie în modul standby** (W)
0,50
Rezoluție ecran (orizontal x vertical) (pixeli)
3 840 × 2 160

Mărimi de ieșire nominale

500 mA (pentru USB 1), 900 mA (pentru USB 2)

Alte

Temperatură de utilizare

0 °C - 40 °C

Umiditate de funcționare

UR 10 % - 80 % (fără condens)

Temperatura de încălzare a telecomenzii (numai pentru RMF-TX920U)

5 °C - 40 °C

Accesorii opționale

Dispozitiv de montare pe perete: SU-WL850 (cu cuterul modelului K-85XR7x / K-75XR7x), SU-WL450

Cameră web cu microfon încorporat: CMU-BC1

*1 Cu excepția modului de economie de energie.

*2 Numai pentru anumite regiuni/țări/modele.

*3 EN 50607 este valabil numai pentru anumite regiuni/țări/modele.

*4 Funcția nu este disponibilă în Italia.

*5 Puterea specificată în modul standby este atinsă după ce televizorul încheie procesele interne necesare.

*6 Consumul de energie în modul standby va crește atunci când televizorul dumneavoastră este conectat la rețea.

Notă

• Accesorii opționale sunt disponibile în funcție de țări/regiune/modelul televizorului/stoc.

• Designul și specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.

• Pot fi necesare abonamente pentru servicii și aplicații și se pot aplica termeni, condiții și/sau taxe suplimentare atunci când utilizați Asistentul Google.

• Fisa produsului din acest manual este pentru REGULAMENTUL DELEGAT AL COMISIEI (UE) 1062/2010. Consultați site-ul aflient pentru informații despre (UE) 2019/2013.

• Consumul de energie va crește atunci când microfonul încorporat este pornit, deoarece acesta este activ întotdeauna.

• Vizitați site-ul web Sony pentru mai multe informații despre specificațiile produsului.

Informații legate de mărci

• Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.
• Gracote, sigla și logotipul Gracote și sigla „Powered by Gracote” sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Gracote, Inc. în S.U.A. și/sau alte țări.
• Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, DTS-X and the DTS, DTS-X logos are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2024 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

- TUXERA este marcă comercială înregistrată a Tuxera Inc. în S.U.A. și în alte țări.
- USB Type-C® și USB-C™ sunt mărci comerciale înregistrate ale USB Implementers Forum.

Numărul de înregistrare a produsului (REGULAMENTUL DELEGAT AL COMISIEI (UE) 2019/2013)

K-85XR74 (1817861), K-85XR70 (1815024), K-75XR74 (1817860), K-75XR70 (1815023), K-65XR74 (1817859), K-65XR70 (1815022), K-55XR74 (1817858), K-55XR70 (1815020).

BG

Забелѡка

- Знакът "х"/"г"/"ж", който се появява в името на модела, съответства на номера, свързан с дизайна, цвѡта или системата на телевизора.
- Инструкциѡте за "Монтаж на телевизора на стѡна" са включени в ръководството за употреба на този телевизор.
- Прочетете дадената документация за безопасност за допълнителни сведения за безопасността.

Мѡста на идентификационния етикет

Етикетите за номера на модела, дана на производство (година/месец) и класа на захранване, са разположени на гръб на телевизора или отповаката.

*1 Само за определени региони/страни/модели.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА

Забелѡка за радио оборудване
С нактошошто Sony Corporation декларира, че произвежда радиооборудване K-85XR74, K-85XR70, K-75XR74, K-75XR70, K-65XR74, K-65XR70, K-55XR74, K-55XR70 съответстват на Директива 2014/53/EE. Следният текст на ЕС декларирацията за съответствие може да се намери на уебсайта интернет адрес: https://compliance.sony.eu

За това радио оборудване важат следните ограничения за въвеждане в експлоатация или за разрешаване за употреба в AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo.
Честотите ленти 5 150 - 5 350 MHz и 945 - 6 425 MHz са ограничени само за работа на закрито.
Показваните честоти ленти може да се различават в зависимост от вашия регион/ държава/модел.

Монтаж на телевизора на стѡна

Използване на опционалната Конзола за закрепване към стѡна (SU-WL850 или SU-WL450) (не се доставя)**

До потребителите:
За безопасност и за защита на здравето, Sony препоръчва монтаж на вашия телевизор да бъде извършен от дистрибутор на Sony или от лицензиран подизпълнител. Не се опитвайте да го монтирате сами.

До търговците и доставчиците на Sony:
Поздравляваме вниманието към безопасността по време на монтажа, периодичната поддръжка и проверката на този продукт.

Информация за монтаж на Конзола за закрепване към стѡна

За инструкции относно монтирането на Конзолата за закрепване към стѡна вижте Информация за монтаж (Конзола за закрепване към стѡна) на страницата за вашия модел телевизор.

https://www.sony.eu/support

• Следвайте инструкциите, предоставени с Конзолата за закрепване към стѡна, която трябва да носи отговорност за повреди или наранявания, причинени от неправилни манипулации или монтаж.

• Монтаж на устройството към стѡната трябва да се извърши само от квалифициран персонал.

• За по-голяма безопасност ви препоръчваме да използвате оригиналните аксесоари на Sony, включително:

— Конзола за закрепване към стѡна SU-WL850

— Конзола за закрепване към стѡна SU-WL450

• Уверете се, че използвате винтовете приложени към Конзолата за закрепване към стѡна, когато закрепате Конзолата за закрепване към стѡна към телевизора.

• Приложението включва са проектирани както е показано на илюстрацията, измерването е направено спрямо повърхността на закрепване на конзолата за закрепване към стѡна.

Диаметърът и дължината на винтовете се различават в зависимост от модела на UR 10 % - 80 % (fără condens)

Използването на винтове, различни от тези в комплекта на конзолата, може да доведе до вътрешни повреди на телевизора или да стѡне прѡчно за падането му и т.н.

• Заплатете оригиналните винтове и поставката за маса на сигурно място, съгласно желанието отовар да закрепите поставката за маса.

• Продуктовите фиши в това ръководство са за ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 1062/2010 НА КОМИСИЯТА. Виете уебсайта за информация относно (ЕС) 2019/2013.

*1 Само за определени региони/страни/модели.

Отстраняване на неизправности

За отстраняване на общи неизправности като: черен екран, липса на звук, замръзнала картина, блокиране на телевизор или загуба на мрежа, изпълнете следните стъпки.

1 Рестартирайте вашия телевизор чрез изключане на бутона за захранване на дистанционното управление за около пет секунди. Телевизорът ще се рестартира. Ако телевизорът не се възстанови, опитайте да извадите захранващия кабел, след това натиснете бутона за включване на телевизора и го пуснете. Изчакайте две минути и включете захранващия кабел. Или натиснете бутона за включване на телевизора за около 40 секунди, докато телевизорът се изключи.

2 Направете справка с менюто Problem, показано по-долу.

3 Свържете вашия телевизор с интернет и направете актуализация на софтуера. Sony препоръчва да поддръжте софтуера на телевизора си актуален. Актуализацията на софтуера предоставя нови функции и подобрения на произведението.

4 Посетете уебсайта за поддръжка на Sony (https://www.sony.eu/support) и следвайте инструкциите за намиране в края на документация с продукта документация за безопасност.

Когато използвате захранващия кабел на включване, той може да не се включи правилно, дори ако натиснете бутона за включване на дистанционното управление или телевизора.
Инициализирането на системата отнема време. Изчакайте за около една минута и опитайте отново.

Дистанционното управление не работи.

- Сменете батериите (без RMF-TX920U).
- Проверете дали изолационната лента е отстранена от дистанционното управление (само за RMF-TX920U).
- Заредете дистанционното управление и се уверете, че дистанционното управление е свързано чрез Bluetooth® (само за RMF-TX920U).

Захранване на парол за родителско заключване.

- Въведете 9999 за PIN кода и въведете новия PIN код.

?	За повече информация вижте в Ръководството за безопасност. Натиснете ↵ (Избор на вход) на дистанционното управление и изберете [Помощ]. Ако не съществува [Помощ], изберете [Редигиране] и добавете [Помощ].
----------------	---

Спецификации

Система

Система на панела
LCD (Технокристален дисплей) панел, LED подсветка
ТВ система
Аналогов: B/G, D/K Цифров: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
Satelit: DVB-S/DVB-S2
Система за звукоиздаване
PAL/SECAM
Покрיתе на каналите
Аналогич: UHF/VHF/Кабел Цифров: UHF/VHF/Кабел
Satelit: Междина честота 950-2150 MHz
Звуков изход* (W)
10 + 10 + 10
Безжична технология
IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
протокол Bluetooth® версия 5.3
Честотите обхват (MHz) (Изходна мощност (dBm))
Безжичен LAN (Телевизор)
2 400-2 483,5 (-20,0), 5 150-5 250 (-23,0), 5 250-5 350 (-20,0), 5 470-5 725 (-20,0), 5 725-5 850 (-13,9), 5 945-6 425 (-23,0)*
Bluetooth® (Телевизор)
2 400-2 483,5 (-0,0)
Bluetooth® (RMF-TX920U)
2 400-2 483,5 (-10,0)

Входни/Изходни мѡкове

Антенa/кабл

75 ома външен вход за подаване RF сигнал

Сателитна антѡна

Конектор на F, женски, 75 ома

DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V и тон 22 kHz

Разпределение по един кабел EN 50494 и EN 50607*

HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)

HDMI IN 3 и 4 поддръжат 120 Hz

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) / S-CENTER SPEAKER IN

Двуканален линиен PCM: 48 kHz 16 бита, Dolby Audio, DTS

USB 1/2

USB 1 (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA, HDD REC**)

SLOT CAM (модул за условен достъп) гнездо LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Захранване, фиш на продукта и други

Изискване за захранване

220 V ~ 240 V AC, 50 Hz

Размер на екрана (измерен по диагонала) (прибли.) (cm/инча)

K-85XR7x: 214,8 / 85

K-75XR7x: 189,3 / 75

K-65XR7x: 163,9 / 65

K-55XR7x: 138,8 / 55

Консумация на енергия в режим Готовност*** (W)

0,50

Резолцията на дисплея (по хоризонтала x по вертикала) (пиксели)

3 840 × 2 160

Изходни номинални данни

500 mA (за USB 1), 900 mA (за USB 2)

Други

Работна температура

0 °C - 40 °C

Работна влажност

Относителна влажност 10 % - 80 % (без конденз)

Температура на зареждане на дистанционното управление (само за RMF-TX920U)

5 °C - 40 °C

Допълнителни аксесоари

Конзола за закрепване към стѡна SU-WL850 (без K-85XR7x / K-75XR7x), SU-WL450

Камѡра с микрофон: CMU-BC1

*1 Освен в режими на енергоспестяване.

*2 Само за определени региони/страни/модели.

*3 EN 50607 важи само за определени региони/страни/модели.

*4 Функцията не е достъпна в Италия.

*5 Указаната консумация на енергия в режим Готовност се достига след като телевизорът приключи необходимите вътрешни процеси.

*6 Консумацията на енергия в режим Готовност ще се увеличи, когато вашият телевизор е свързан към мрежа.

Забелѡка

• Наличието на допълнителни аксесоари зависи от държава/та региона/модела на телевизора и наличността.

• Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.

• Може да се изисква абонамент за услуги и приложения и могат да се прилагат допълнителни срокове, условия и/или такси при използването на Google Assistant.

• Продуктовите фиши в това ръководство са за ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 1062/2010 НА КОМИСИЯТА. Виете уебсайта за информация относно (ЕС) 2019/2013.

• Когато е активиран градежният микрофон, консумацията на енергия ще се увеличи, понеже той приема сигнали.

• Посетете уѡбсайта на Sony за повече информация относно спецификациите на продукта.

Информация за търговски марки

• Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.

- Gracote, логото и логотипът Gracote, както и логото „Powered by Gracote” са регистрирани търговски марки или търговски марки на Gracote, Inc. в САЩ и/или други държави.

- Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, DTS-X and the DTS, DTS-X logos are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2024 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

- TUXERA е регистрирана търговска марка на Tuxera Inc. в САЩ и други страни.

- USB Type-C® и USB-C™ са регистрирани търговски марки на USB Implementers Forum.

Регистрационен номер на продукта (ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2013 НА КОМИСИЯТА)

K-85XR74 (1817861), K-85XR70 (1815024), K-75XR74 (1817860), K-75XR70 (1815023), K-65XR74 (1817859), K-65XR70 (1815021), K-55XR74 (1817858), K-55XR70 (1815020).

GR

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σύστημα

Σύστημα θόδης

Οθόη LCD (Οθόη υγρών κρυστάλλων), Οπίσθιο υατρικό LED

Τηλεοπτικό σύστημα μετάδοσης

Αναλογικό: B/G, D/K

Ψηφιακό: DVB-T /DVB-C/DVB-T2

Δορυφορικό: DVB-S/DVB-S2

Σύστημα χρωμάτων

PAL/SECAM

Κάλυψη κανάλιων

Αναλογικό: UHF/VHF/Καλωδιακή

Ανταένα/καβλό

75 ohm εγνσην вход за подаване RF сигнал

Сателитна антѡна